

# Trådløst 1-brugerkit giver frihed

- minimal kabling - enkelt og praktisk

## Det trådløse koncept

Det trådløse 1-brugerkit er bygget på et koncept, som kombinerer BUS- og radioteknologi. Dørstationen kables til styreenheden, og hustelefonen kobles trådløst til systemet via trådløs teknologi. Et brugervenligt og fleksibelt koncept.

## Bevægelsesfrihed uden at miste opkald ved døren

Det komplette 1-brugerkit giver brugeren frihed til frit at bevæge sig rundt i ejendommen samt udenomsarealerne, og samtidigt høre opkald, kommunikere og lukke besøgende ind, uden at skulle hen til døren.

## En komplet løsning

1-brugerkittet er ideelt til f.eks. et-familiehus, kontor- og lagerbygninger, institutioner og lignende. Brugeren kan uden problemer have flere telefoner, som ringer på samme tid, så store områder kan serviceres med flere telefoner men med kun ét anlæg.

## Installation - minimal kabling

Hustelefonerne kobles trådløst til systemet med radiobaseret teknologi. Der skal derfor ikke trækkes kabler, som skæmmer lejlighederne, og tidsforbruget ved installation og programmering er reduceret til et minimum. Den trådløse teknologi betyder øget fleksibilitet og minimal kabling. Det giver en stor fordel ved installation, særligt hvor kabling er problematisk eller umulig.



Enkelt og moderne design. Det digitale håndset er udstyret med en LCD skærm, som giver det fulde overblik over besøgende og funktioner.

- Kun kabling fra styreboks
- Ubegrænset antal håndset per opkaldsknap
- Valgfri placering af basen/lader til hustelefonen
- LCD-display i det mobile håndset, hvor status på funktionerne vises
- Rækkevidde på ca. 400 meter i fri luft

## 1- brugerkittet inkluderer:

- Dørstation med vandalsikret front og individuelle ringetoner
- Kontrolboks med indbygget antenne
- Strømforsyningsbase
- En proxibrik "TAGID"
- Et digitalt håndset



Det digitale håndset er udarbejdet i et robust og praktisk materialevalg, som tåler både stød og slag ved tab. 1-brugerkittet leveres i et tidløst og præsentabelt design, som matcher enhver bolig.

Dimensioner			
	Håndset	Dørstation med proxlæser	Kontrolboks
Højde	150 mm	160,4 mm	240 mm
Bredde	54 mm	145 mm	160 mm
Dybde	28 mm	20 mm	68 mm
Antal brugere	1	1	-
Materialer	Plast	Beskyttelseskappe i aluminium. Kerne i helstøbt plast med en IP på 54	-
Temperatur	- 5 <sup>o</sup> C til +55 <sup>o</sup> C	- 20 <sup>o</sup> C til +70 <sup>o</sup> C	-
Proxlæser	-	ja	-
Antal brik per kit	-	1	-
Max antal brikker per ringetryk	-	16	-

**scantron**